

OKERO 2407P är en mobil dimmer bestyckad med med 24 kretsar om vardera 13A. Samtliga ingående komponenter är av mycket hög kvalitet



Varje krets har en egen vridpotentiometer för lokal inställning. En masterpot reglerar samtligas utsignal.

Overload/override: Glimlampan har ersatts med en omkopplare som lägger ut fast ström på utgången från dimmern. Man kan välja mellan dimmerfunktion eller fastström-funktion. Glimlampan indikerar status på utgången.

L1,L2,L3 indikerar inkommande faser.



OKERO 2407P är utrustad med en enkel DMXsplit. DMX-in buffras i fyra separata buffrar som skickar vidare DMXsignaler till var sin XLR hona.

En uppgradering av huvudströmbrytaren har skett till högkvalitativ Schneider brytare.



Fyra Socapex multiuttag ligger parallellkopplade med de 24 dubbla Schuko uttagen. Dimmern är också bestyckad med ett 16A trefas-uttag och tre dubbla uttag med fast ström.

Över 63A CEE kontakterna syns ett avancerad mätinstrument från Carlo Gavazzi, här kan fasströmmarna mäts var för sig. Även spänningarna mellan faser och fas och nolla kan kontrolleras innan dimmern startas.

Tillhör du dom som tycker att det vet man väl hur en dimmervagn från OKERO ser ut?

Ta då en närmare titt på 2008 års modell.

2407P är en helt ny mobil dimmer från OKERO. Naturligtvis byggd efter mycket höga krav på användarvänlighet och funktionalitet. Och med kvalitetstänkande från komponentval till finish.



| | | | |
|-----------------|--|-------------------|--|
| Kapacitet | 24 x 13 A dimmerkretsar. | Lokala kontroller | Varje dimmerkanal har en egen potentiometer, och en master styr dem alla. |
| Avstörning | 250 µS. | Indikator | HTP relativt DMX. Varje dimmerkrets har en omkopplare med glimlampan. Utgång/uttag kan kopplas om från dimmerfunktion till fast ström. |
| Kraftmatning | 230/400V AC 50Hz. | | Glimlampan fungerar som loadindikator Last/Ingen last, LED indikering av DMX in. |
| Kraftintag | CEE 63 A. | | L1,L2,L3 övervakas vad det gäller ström och spänning. Max 35 grader. |
| Fasta uttag | 3 x 13A dubbla Schuko uttag, 1 x 16A CEEuttag och 1 x 63 A CEEuttag. | | Mekanik |
| Reglerade uttag | Varje dimmerkrets är kopplad till ett dubbelt Schuko-uttag och dessutom till 4 Socapex uttag som ligger parallellt med Schuko. | | Byggd i kraftig flight case med en robust hjulkonstruktion. |
| Avsäkring | Tröga automatsäkringar, jordfelsbrytare på matning dimmer. | Glimlampor | 800 x 670 x 500 mm (höjd x bredd x djup). |
| Dimmerkurva | Visuellt linjär. | Mätinstrument | 78 kg. |
| Triacs | 40A/700V triacs, hard fired. | Omg-temp | |
| Styrning | DMX 512. | | |
| DMXsplit | Inkommande DMX signal buffras till fyra utgångar 5-pol XLR hona. | | |

OKERO

OKERO AB • Box 1057 • 430 90 ÖCKERÖ
tel 031-962408 • fax 031-969919

info@okero.se • www.okero.se